

**CONVERTITORE ELETTRONICO DI SICUREZZA  
PER LAMPADIE ALOGENE A BASSA TENSIONE**

Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

**Codice Prodotto:** 186/...**CARATTERISTICHE**

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione:  | 220-240 Vac - 50-60 Hz                                |
| Tensione uscita:                                      | 10,2-12 Vdc   |
| Fattore di potenza:                                   | >0.95   |
| Rendimento:   | >0.94%  |
| Morsetti:   | a molla con apertura a leva 0,5 ÷ 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Resistente al funzionamento a vuoto                   |   |
| Protezione contro il corto circuito e il sovraccarico |   |
| SELV equivalente                                      |   |
| Serracavo:  | incorporato   |

**VARIAZIONI**

Con riserva modifiche tecniche

**Immagine****Codice Prodotto****Potenza Peso Dimensioni:**

186098

50-150 W 175 g 150x40x31 mm



186173

20-60 W 70 g 95x33x22 mm

**NOTES**

---

---

---

Con riserva modifiche tecniche